



TNF-2005~4001

TNF-2005 ~ 4001 は、小形・軽量で高性能電源フィルタです。電流容量も小容量のものから大容量のものまで各種ご用意しておりますので使用目的に合った特性の電源フィルタをお選びください。

仕様

型名	項目	相数	電圧	電流容量	寸法 (mm) (W)×(H)×(D)	漏洩電流 (100Vの場合)	漏洩電流 (200Vの場合)
TNF-2005	单相	AC120V	5A	175×122×50	10mA		
TNF-2010			10A	300×143×60	15mA		
TNF-2020			20A	300×143×60	15 mA		
TNF-2030			30A	300×143×60	15 mA		
TNF-2050			50A	340×193×80	15 mA		
TNF-2100			100A	430×233×90	20 mA		
TNF-2200			200A	560×273×120	30 mA		
TNF-3010			三相	AC220V	10A	300×202×60	
TNF-3020	20A	300×202×60				50 mA	
TNF-3030	30A	300×202×60				50 mA	
TNF-3050	50A	340×283×80				50 mA	
TNF-3100	100A	430×333×90				75 mA	
TNF-3200	200A	560×403×120				120 mA	
TNF-4001 (信号線用)	4線	DC50V	1A	170×120×30			

※なお、絶縁トランスも各種ご用意しておりますので併せてご利用ください。
 ※シールドルーム、簡易電波暗室も取り扱っております。お問い合わせ下さい。

受注生産機種